

MICROPORTARIA INELTEC



+ Informações Técnicas

Dimensões	8,5cm x 6,0cm
Massa	100 g
Temperatura	Comercial
Duração da bateria	> 24 horas
Tempo de recarga da bateria	90 minutos
Fonte	Bivolt automático, 5,1Vdc@1.0A
Alimentação	Bateria Lithium 3,6V@1200mA
Tempo de Envio de Registros	< 3 Seytgundos
Comunicação	Wifi 802,11 b/n/g
Leitor de Cartão	RFID 125kHz
Receptor RF	433MHz

+ Descrição

Equipado com bateria de lithium de 3.6V@1200mA, display matricial Oled 128x64 0.96", buzzer sonoro, leds indicativos de status, teclas de Pânico, Vigia Alerta e Descarga de Ronda (FIM), em caixa plástica de tamanho e peso reduzido e com clip para ser preso em cintos.

Como funcionalidade default possui um leitor de Cartões ou Tag's de proximidade de 125kHz (Cartões ou Tag's do Tipo EM), que podem ser utilizado no processo de registro de frequência de colaboradores ou como ponto de ronda.

Também possui um receptor de RF no padrão 433Mhz onde é possível realizar o cadastro de controle para acionamento de Pânico ou Vigia alertas a distância, sem a necessidade de se ter um contato físico com o equipamento e suas teclas.

Possui comunicação via conexão Wifi compatível com os padrões 802,11 b/n/g na frequência de 2.4GHz, responsável por transmitir em tempo real todos os eventos, tais como: níveis de bateria baixa e undervoltage, falta/retirada da fonte de energia, violação do equipamento, leitura de cartão de proximidade, Pânico, Vigia alerta e Descargas de Rondas de bastões off-line através de uso da Interface de Descarga para MicroPortaria (opcional). Aceita programação de aviso sonoro para início de ronda.

Em caso de falha de conexão Wifi todos os eventos são gravados em memória não volátil.

+ Aplicação

Pessoas Físicas e Jurídicas

Com necessidade de ter um dispositivo de pânico para acionamento em situações de emergência.

Empresas de Segurança

Com foco na qualidade dos serviços prestados a seus clientes e, além disso, necessitam realizar um acompanhamento em tempo real das ocorrências em seus postos de serviço.

Condomínios

Em portarias de Condomínios residenciais e comerciais levando segurança adicional para o porteiro, e acompanhando sua atenção principalmente no período noturno.

+ Recursos Rondaweb

Pode ser utilizado em conjunto com os seguintes recursos Rondaweb.

- Gerenciamento;
- Pânico;
- Presença de Porteiros;
- Registro de marcações de Ponto;
- Ronda PaP;
- Monitor RealTime /WebMonitor/ What'sapp Report.

+ Resultados

- Transparência na prestação de serviços;
- Segurança pessoal;
- Acompanhamento e tratamento em tempo real das ocorrências apresentadas no campo;
- Acompanhar o cumprimento das programações para o Vigia Alerta, conforme o cronograma estipulado ao porteiro ou vigilante através do software de monitoramento;
- Acompanhamento em tempo Real do registro de ponto dos colaboradores no campo;
- Tomada de decisões de imediato para situações de emergência.